



ALINCO DR-M03R/DR-135CB 27МГц

Мобильная / базовая радиостанция.

НОВЫЙ метод проектирования схем RoHS/ принятой Европейским Союзом.

- Те же самые ключевые операции, как у радиостанций Alinco DR-135/435.
- Диапазон рабочих частот:
TX: 26-33 МГц. approx.
RX: 26 - 39.995 МГц.
- 100 программируемых каналов памяти с алфавитно-цифровыми метками.
- Широкий 7 сегментный алфавитно-цифровой индикатор.
- Выходная мощность High 10W, Mid 5W, Low 2W.
- Встроенный CTCSS, DCS энкодер + декодер, DTMF энкодер.
- Tone-burst - все стандарты селективных вызовов принятых во всем мире.
- Чистый аудио звук.
- Функция "ТРЕВОГА".

Артикул товара: **DR-135CB**

Комплектность поставки DR-M03R/DR-135CB 27МГц:

1. Приемопередатчик.
2. Выносной микрофон.
3. Скоба крепления.
4. Кабель питания.
5. Инструкция пользователя.
6. Упаковка.

Общие характеристики	
Диапазон рабочих частот	TX: 26-33МГц* RX: 26-39.995МГц
Класс излучения	16K0F3E (FM)
Шаг сетки частот	5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц
Количество каналов	100+1 вызывной
Сопrotивление антенны	50 Ом несимметричный
Стабильность частоты	± 7 ppm
Сопrotивление микрофона	2 кОм
Напряжение питания	13.8В постоянный ток ± 15%, земля: минус
Ток потребления	3А - высокая мощность, 600мА - прием (максимальная громкость), 400мА - прием (при открытом шумоподавители)
Диапазон рабочих температур	-10...+60° С
СТССS	СТССS кодер/декодер 39 тонов
Digital Coded Squelch	DCS кодер/декодер 104 кода
Габаритные размеры	140 x 40 x 174мм
Вес	около 1000г
Передатчик	
Выходная мощность	10Вт (High) 5Вт (Middle) 1-4Вт (Low)
Модуляция	Variable reactance
Внеполосные излучения	-40dB
Максимальная частота девиации	± 5кГц
Приемник	
Схема	Супергетеродин с двойным преобразованием
Чувствительность	-12.0dBu (0.25uV) или менее (-12dB SINAD)
Промежуточные частоты	10.7МГц; 450кГц
Селективность (-6dB)	12кГц или больше
Селективность (-60dB)	28кГц или меньше
Мощность звукового выхода	2Вт (8 Ом, при 10% искажений)

* или TX:33-39.995МГц

Примечание: В спецификацию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ DR-M03R/DR-135CB

[\[Убрать совместимые аксессуары\]](#)

Блоки питания	
<p>ALINCO DM-330MVE Регулируемый импульсный блок питания.</p> <p>Выходное напряжение: 5-15В. Нагрузка: 25А - постоянная, 30А - максимальная.</p>	

<p>Автоматическая защита от перегрева, перегрузки, защита от короткого замыкания. Удобный стрелочный прибор с подсветкой, позволяющий контролировать напряжение и ток. Установлены дополнительные клеммы и разъем автомобильного прикуривателя. Предусмотрена плавная регулировка тактовой частоты преобразования, что позволяет уменьшить или избавиться от создаваемых помех в КВ диапазоне.</p>	
<p><u>ALINCO DM-340MV</u> Регулируемый блок питания.</p> <p>Выходное напряжение: 1-15В. Нагрузка: 30А - постоянная, 35А - максимальная. Автоматическая защита от перегрузки, короткого замыкания. Удобные стрелочные приборы для контроля напряжения и тока. Установлены дополнительные клеммы и разъем автомобильного прикуривателя.</p>	
<p>Микрофоны для радиостанций</p>	
<p><u>ALINCO EMS-14</u> Настольный микрофон для базовых радиостанций: Alinco DR-135/235/435/620/635/M03/M06, Alinco DX-70/77/801.</p>	
<p><u>ALINCO EMS-53</u> Тангента для радиостанций: Alinco DR-130/135/150/235/430/435/635/M03/M06.</p>	
<p><u>ALINCO EMS-57</u> DTMF тангента с подсветкой для радиостанций: Alinco DR-130/135/235/430/435/635/M03/M06.</p>	
<p>Дополнительные принадлежности</p>	
<p><u>ALINCO ADUA38</u> Кабель питания для мобильных/базовых радиостанций Alinco.</p>	