



## ALINCO DJ-V47

Портативная радиостанция.

- Диапазон рабочих частот: 400-479,995 МГц approx.
- Количество каналов: 200.
- Выходная мощность: до 4,5 Вт.
- Встроенный кодер/декодер:  
CTCSS 39 тонов  
DCS 104 кода
- Эргономичный дизайн..
- Наличие Атенюатора .
- Подсветка клавиатуры.
- Ультра гибкая антенна с разъемом SMA.
- Водонепроницаемое гнездо микрофона/динамика.
- Корпус из поликарбоната, отталкивающий пыль, грязь и влагу.
- Водонепроницаемость в соответствии со стандартом IEC 60529 IPX7.
- Возможность работы в SmartTrunk II.

### Комплектность поставки DJ-V47:

1. Приемопередатчик.
2. Антенна портативная.
3. Клипса крепления на пояс.
4. Аккумуляторная батарея EBP-65.
5. Зарядное устройство EDC-147.
6. Инструкция пользователя.
7. Упаковка.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DJ-V47

Общие характеристики	
Диапазон рабочих частот	RX/TX: 400-479.995 МГц approx.
Модуляция	F3E (FM)
Шаг частотной сетки	5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц

Количество каналов	200+1 вызывной
Сопrotивление антенны	50 Ом несимметричный
Стабильность частоты	± 2,5 ppm
Сопrotивление микрофона	2 кОм
Напряжение питания	7-16В постоянного тока
Ток потребления	1.7А- режим передачи на мощности 4,5Вт 250 мА - режим приема 80 мА - режим ожидания 25 мА - режим ожидания с включенной функцией сохранения энергии
Диапазон рабочих температур	Тело радиостанции:-10...+60° С Аккумуляторная батарея:-10...+45° С
Земля	минус
Габаритные размеры	58(W)x110(H)x36.4(D) мм с батареей EBP-65N и клипсой
Вес	280г с батареей EBP-65N
DTMF	16 кнопочная клавиатура
CTCSS	встроенный кодер/декодер 39 тонов
DCS	встроенный кодер/декодер 104 кода
<b>Передатчик</b>	
Выходная мощность	до 5Вт 0,8Вт - низкий уровень
Модуляция	Variable reactance
Внеполосные излучения	-60dB или лучше
Максимальная девиация	±5 кГц
Сопrotивление микрофона	2 кОм
<b>Приемник</b>	
Тип	Супергетеродин с двойным преобразованием
Чувствительность	-14.0dBu (0.2uV) или меньше
Промежуточные частоты	1- 38.85 МГц; 2 - 450 кГц
Селективность (-6dB)	12 кГц или больше
Селективность (-60dB)	28 кГц или меньше
Мощность звукового выхода	500мВт (Max) 400мВт (8 Ом при 10% искажениях)

## СОВМЕСТИМЫЕ АКСССУАРЫ DJ-V47

Аккумуляторные батареи	
<b>ALINCO EBP-64</b> Аккумуляторная батарея. Тип: Li-Ion Емкость: 1600 мА*ч Напряжение: 7,4 В	

<p>Для радиостанций: Alinco DJ-V17/27/47, DJ-S17/27/47.</p>	
<p><b><u>ALINCO EBP-65</u></b> Аккумуляторная батарея. Тип: Ni-MH Емкость: 700 мА*ч Напряжение: 7,2 В</p> <p>Для радиостанций: Alinco DJ-V17/27/47, DJ-S17/27/47.</p>	
<p><b><u>ALINCO EBP-66</u></b> Аккумуляторная батарея. Тип: Ni-MH Емкость: 2000 мА*ч Напряжение: 7,2 В</p> <p>Для радиостанций: Alinco DJ-V17/27/47, DJ-S17/27/47.</p>	
<p><b><u>ALINCO EDH-34</u></b> Кейс аккумуляторный для радиостанций: Alinco DJ-V&amp;S17/27/47.</p>	
Зарядные устройства	
<p><b><u>ALINCO EDC-144</u></b> Настольное быстрое зарядное устройство. Для радиостанций: Alinco DJ-V17/27/47, DJ-S17/47.</p>	
<p><b><u>ALINCO EDC-147</u></b> Настенное зарядное устройство. Для радиостанций: Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47, DJ-446.</p>	
<p><b><u>ALINCO EDC-159</u></b> Быстрое зарядное устройство Li-Ion АКБ. Для радиостанций: Alinco DJ-V17/27/47, DJ-S17/47.</p>	
Микрофоны для радиостанций	
<p><b><u>ALINCO EMS-62</u></b> Тангента для радиостанций: Alinco DJ-V17/27/47, DJ-S17/27/47, DJ-G7.</p>	
Чехлы и аксессуары для ношения	
<p><b><u>ALINCO ESC-41</u></b> Чехол для радиостанций:  Alinco DJ-V17/27/47, DJ-S17/27/47.</p>	
Аксессуары для программирования	
<p><b><u>ALINCO ERW-4</u></b> Программатор для радиостанций Alinco :  DJ-175/190/191/193/195R/196/438/491/496/593/596 DJ-C7*/G7*/S45/V17*/V47*/X3*/X7*/X10*/X2000* DR-B1/135/140/235/435/605/M03R/M06R DX-701/707/801</p> <p>* с дополнительным переходником.</p>	

Дополнительные принадлежности

**ALINCO EDS-10**

Адаптор для радиостанций:  
Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47, DJ-G7.

**ALINCO EDS-11**

Кабель для клонирования радиостанций:  
Alinco DJ-G7, DJ-V17/27/47, DJ-S17/27/47.

**ALINCO EDS-14**

Адаптор для радиостанций:  
Alinco DJ-G7. DJ-V17/47, DJ-S17/47 .

Антенны для портативных радиостанций

**ALINCO EA-143**

SMA-антенна.  
Для радиостанций:  
Alinco DJ-V47.